

Pure 312 X

Données techniques



7X

5X

3X

DX



Ecouteur S

- 56 dB / 119 dB SPL (simulateur d'oreille)
- 45 dB / 108 dB SPL (coupleur 2cc)

Ecouteur M

- 70 dB / 129 dB SPL (simulateur d'oreille)
- 60 dB / 119 dB SPL (coupleur 2cc)

Ecouteur P

- 80 dB / 134 dB SPL (simulateur d'oreille)
- 70 dB / 124 dB SPL (coupleur 2cc)

Ecouteur SP

- 82 dB / 138 dB SPL (simulateur d'oreille)
- 75 dB / 130 dB SPL (coupleur 2cc)

Pure 312 X | Caractéristiques et accessoires

	7X	5X	3X
YourSound (Plateforme Xperience)			
DSP (Gestion débruiteurs & directivité)	■■■■■	■■■■■	■■■■■
OVP (Résonance de la propre voix)¹⁾	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Qualité sonore	■■■■■	■■■■	■■■
Traitement du signal (canaux) / Gain&MPO (curseurs)	48 / 20	32 / 16	24 / 12
Programmes d'écoute	6	6	6
Dynamique étendue	✓	✓	✓
Bande passante étendue	✓	–	–
EchoShield	✓	–	–
HD Music (présélections)	3	3	1
eWindScreen	Auto	Manuel	Monaural
Réduction du bruit			
Émergence Directionnelle de Parole	✓	✓	–
Traitement de la parole et du bruit	✓	✓	✓
SoundSmoothing	✓	✓	✓
Anti-Larsen	✓	✓	✓
Intelligibilité	■■■■■	■■■■	■■■
Directivité	Binaurale	Binaurale	Binaurale
Super Focus ¹⁾	10° max	15° max	20° max
SpeechFocus ¹⁾²⁾	Spatial	Spatial	✓
CROSPhone ¹⁾	✓	✓	✓
Compression fréquentielle	✓	✓	✓
Interactivité patient	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Signia App (iOS et Android)	✓	✓	✓
Spatial Configurator	✓	✓	–
Streaming Audio	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Made for iPhone	✓	✓	✓
Volume adaptatif du streaming ³⁾	✓	✓	✓
Acouphènes	■■■■■	■■■■	■■■
TIL	✓	✓	✓
Bruit de thérapie	✓	✓	✓
Adaptation	■■■■■	■■■■■	■■■■■
Smart Optimizer et Data Logging	✓	✓	✓
Acclimatation automatique	✓	✓	✓
InSituGram	✓	✓	✓
AutoFit	✓	✓	✓
TeleCare	✓	✓	✓
Services à distance	✓	✓	✓
Signia App	✓	✓	✓

■■■■■ degré de performance ✓ disponible – non disponible

¹⁾ Adaptation binaurale requise pour Spatial

²⁾ Pour les 5X dans le programme Promenade ou avec Spatial Configurator seulement

³⁾ Streaming audio uniquement

Pure 312 X | Caractéristiques et accessoires

	7X / 5X / 3X
Fonctionnalités spécifiques	
Notation IP	IP68
Contact de charge	–
Taille de pile	312
Marche/arrêt par tiroir pile	✓
Coque nanoprotégée	✓
e2e wireless 3.0	✓
Contrôles utilisateur synchronisés via e2e	✓
Programmation sans fil	✓
Configuration des appareils	
Cache bouton	–
Potentiomètre	–
Bouton poussoir	–
Rocker switch	✓
Kit de changement de couleur	o
Kit de changement de couleur avec bobine T	o
Tiroir pile sécurisé	–
Coude enfant	–
Accessoires de programmation	
ConnexxAir / ConnexxLink	– / –
NoahLink wireless	o
Pile de programmation	–
Accessoires	
miniPocket	o
StreamLine TV	o
StreamLine Mic	o

✓ disponible o option – non disponible